

Nastavení domény pro telefon Well 3195IF

- Zjištění ip adresy telefonu
 Po zmáčknutí tlačítka Local IP na telefonu se na displeji zobrazí IP adresa telefonu.
- Spusťte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), do adresního řádku (viz. obrázek č. 1) napište adresu zobrazenou na displeji vašeho telefonu a za IP adresu napište :9999 (dvojtečka a čtyři devítky) (např. <u>http://192.168.123.1:9999</u>) a stiskněte ENTER.

1

2

🕹 Login 3195IF 🛛 Mozilla Firefox					
Soubor Úpravy Zobrazení Historie Záložk	y <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> ěda				
Login well 3195	+				
← → ▲ ▲ http://192.168.123.3	1:9999 — IP				
WOIL 210F TE					
vven	5195 II				

(obrázek č. 1)

- 3) Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zde zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko LOGIN. Pokud si na přihlašovací údaje nevzpomínáte nebo jste je neměnili, můžete zkusit zadat přístupové údaje od výrobce (username: root, password: zde nepište nic). Pokud máte v zařízení nastaveny přístupové údaje od výrobce, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů, změnit na své vlastní.
- 4) Po přihlášení se zobrazí stránka "Základní".
- 5) V levém menu klikněte na **VOIP** (viz. obrázek č. 2). Zobrazí se nabídka pro nastavení. Údaje vyplňujete pouze na záložce SIP.
- 6) Do pole "Adresa proxy serveru" a "Doména" vyplňte sip5.fayn.cz

Základní Síťová nastavení VOIP		VoIP SIP IAX2 STUN Dial plán Výběr SIP účtu							
Telefon		SIP 1 ¥		Načíst					
Správa		Základní nastavení							
Zabezpečení		Stav registrace	Registrován		Zobrazit jméno		Ĩ		
Odblážaní		Název serveru	FAYN		Adresa proxy serveru				
Oumasem	(Adresa proxy serveru	sip5.fayn.cz		Port proxy serveru		ĺ		
		Port proxy serveru	5060		Uživatelské jméno		ŕ		
		Uživatelské jméno	Vaše tel. číslo		Heslo Proxy		r		
		Heslo			Doména	sip5.fayn.cz	Ĩ		
		Telefonní číslo	Vaše tel. číslo		Povolit registraci				
		Použít							

(obrázek č. 2)

7) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko POUŽÍT.