

V případě mobilního zařízení se Vám bude hodit tento návod k nastavení.

NOKIA
Connecting People

Home Products Solutions News Channel partners Services & support Glossary Business lounge Contact
 Home Newsletter Polls Downloads Events Personalize the Business Lounge



Návod je určen pro mobilní zařízení NOKIA z řady E SERIES a N SERIES, např. **NOKIA E51, NOKIA E60, NOKIA E61, NOKIA E65, NOKIA N95** a jiné.

Telefonů Nokia podporující službu FAYN je více. Podmínkou pro zprovoznění služby je podpora protokolu SIP a možnost telefonu připojit se na Wi-fi síť.



Návod k nastavení mobilního zařízení z řady NOKIA ESERIES

Ze všeho nejdříve je třeba připojit se na **Wi-fi síť** ve Vašem dosahu. To musíte provést vždy, když se nacházíte u Wi-fi sítě, kde jste ještě nebyli.

1. Nastavení Wi-fi sítě

1. Na hlavní obrazovce telefonu máte funkci **Skenování WLAN** – klikněte na ni
2. Nyní telefon napíše **Nalezeny sítě WLAN** – opět klikněte
3. Zvolte **Hledat WLAN**
4. Zobrazí se Vám všechny dostupné Wi-fi sítě, které máte v okolí. Klikněte na síť, ke které se chcete připojit. Pokud Vás telefon požádá o vložení **klíče nebo hesla pro WLAN**, znamená to, že síť je chráněná heslem, které musíte pro přístup znát.
5. Pokud jste postupovali správně, telefon Vám napíše **Přístupový bod definován**
6. Nyní klikněte na tlačítko **Konec**, abyste se dostali zpět na hlavní obrazovku.

Dalším krokem je nastavení Vašeho FAYN účtu.

2. Nastavení FAYN účtu

Pro přístup k nastavení FAYN účtu postupujte v nabídce zařízení NOKIA ESERIES takto:

Menu » Nástroje » Nastavení » Připojení » Nastavení SIP
» Volby » Nový profil SIP » Použít výchozí profil.

Na obrazovce určené k nastavení zařízení teď **zadejte tyto údaje:**

FAYN účet -----

Název profilu: **FAYN** (*volbu potvrďte stisknutím klávesy OK*).

Profil služby: **IETF**

Výchozí přístupový bod: *Zvolte Wi-fi síť, kterou jste v první kroku vyhledali.*
POZOR! Zvolení Wi-fi sítě je nutné provést vždy, když přecházíte z jedné sítě do druhé. Telefon se při přechodu na jinou Wi-fi síť (i když už ji z minulosti zná) automaticky nepřepne.



Veřejné už. jméno: *Zadejte vlastní telefonní číslo v síti FAYN
a za něj (bez mezery) @sip.fayn.cz,
např.: 533312801@sip.fayn.cz*

Použít kompresi **Ne**

Registrace **Vždy zapnuto**

Použít zabezpečení **Ne**

Proxy server -----

Tuto položku přeskočte, není v ní nutné nic vyplňovat.

Registrační server -----

Adresa reg. serveru: **sip.fayn.cz** (*zadávejte pouze malými písmeny*)

Oblast: **sip.fayn.cz** (*zadávejte pouze malými písmeny*)

Uživatelské jméno: *zadejte vlastní telefonní číslo v síti FAYN (př. 533312801)*

Heslo: *zadejte své vlastní **SIP heslo** (SIP heslo naleznete
v Individuální zóně v záložce „Přehled MSN“)*

Typ přenosu: **UDP**

Port: **5060**

Druhý krok nastavení je za Vámi, nyní klikte na tlačítko **Zpět**, dokud se nedostanete na hlavní obrazovku telefonu.

3. Poslední krok – nastavení výchozího volání VoIP

Menu » Nástroje » Nastavení » Připojení » Internetový telefon » Volby » Nový profil.

Přejděte na **Název**, zadejte název profilu **FAYN** a stiskněte **OK**.

Přejděte na **Profily SIP**, zvolte profil **FAYN** a stiskněte **OK**.

Nyní klikněte na Zpět » Zpět » Zpět » Telefon » Volání » Výchozí typ volání » Internetové.

A to je z nastavení vše :)

Nyní už jen zvolte kontakt z Vašeho seznamu, který chcete volat a jednoduše volejte přes „zelené sluchátko“.



Funguje to? Bezva! Konečně můžete telefonovat daleko levněji než kdokoliv jiný!

Problém? Kontaktujte **naši Technickou podporu:**

- Centrální tel. číslo: **840 111 117 (po-pá, 9-17 hod, ze sítě FAYN zdarma)**,
nebo tel. číslo 530 330 200 (běžná pevná linka za běžné sazby volání),
- E-mailové adresy: pomoc@fayn.cz a info@fayn.cz